

Автономный ИК-датчик с сиреной. Модель ТК-2В.



Данное устройство сконструировано для обеспечения безопасности и комфорта при использовании в Ваших помещениях. Два режима сигнализации («Тревога» и «Дверной звонок») позволят Вам использовать его как для защиты помещений от нежелательного проникновения, так и для информирования владельцев о появлении гостя, посетителя и т.д.

Режимы работы:

ALARM («Тревога») - Когда передний переключатель находится в данном положении, при обнаружении движения звучит громкий сигнал тревоги. Время сигнала – 15 секунд.

CHIME («Дверной звонок») – Когда передний переключатель находится в данном положении, при обнаружении движения звучит негромкий сигнал типа “Ding-Dong”.

OFF – ИК-детектор выключен.

Примечание.

При подаче питания устройству необходимо 30 секунд для прогрева чувствительного элемента.

Установка:

1. Убедитесь в том, что устройство находится в режиме OFF.
2. Аккуратно разъедините ИК-датчик и скобу (см. рисунок справа).
3. Откройте крышку отсека для элементов питания и вставьте батарею (в комплект поставки не входит). Через 30 секунд ИК-датчик будет готов к работе.
4. Возьмите стул или стремянку и поднимите датчик на высоту, где он будет установлен.

Примечание.


ИК-датчик устанавливается в месте возможного появления посетителя.

Положение датчика может быть как вертикальным, так и горизонтальным.

5. Попросите одного из Ваших друзей (коллег, знакомых) пройти несколько раз в зоне, где могут появиться посетители (постарайтесь не попасть в зону датчика сами).
6. Запомните положение, в котором датчик будет уверенно срабатывать на движение человека.

Прикрутите в данном месте скобу шурупами, входящими в комплект.

7. Верните ИК-датчик в пазы скобы и настройте его наклон после пары тестов.



Внимание!

- Берегите прибор от воздействия прямых солнечных лучей и влаги.
- Во избежание ложных срабатываний не устанавливайте ИК-датчик напротив кондиционеров, обогревателей и т.д.
- Извлекайте элемент питания из прибора, если ИК-датчик не используется долгое время.

Комплектация: ИК-датчик – 1 шт., шурупы для крепления датчика – 1 набор, инструкция – 1 шт.

Технические характеристики:

Материал	пластик
Размеры	78x60x55 мм
Питание	элемент типа 6F22, 9В
.....	адаптер 9В
Потребление	150 мкА в режиме ожидания
Рабочий диапазон	8 м
Угол	140°
Рабочая температура	от -20 до +40°С

Следите за новинками «31 Века»!