

CITIZEN
Micro HumanTech

ELECTRONIC CALCULATOR

SDC-660II

Instruction Manual
Manual de Instrucciones
Livro de Especificacoes
Anweisungshandbuch
Manuel d'instructions
Istruzioni all'Uso
Gebruiksaanwijzing
Manual
Инструкция по эксплуатации
Instrnkcja Obslugi
دليل الإرشادات
Peraturan pemakaian
指导说明书

CITIZEN SYSTEMS JAPAN CO., LTD.

6-1-12, Tanashi-cho, Nishi-Tokyo-Shi,
Tokyo 188-8511, Japan
E-mail: sales-oe@systems.citizen.co.jp
<http://www.citizen-systems.co.jp/>

CITIZEN is a registered trademark of CITIZEN Holdings CO.,LTD., Japan.
CITIZEN es una marca registrada de CITIZEN Holdings CO.,LTD., Japon.
Design and specifications are subject to change without notice.
西铁城和CITIZEN是日本法人西铁城控股株式会社の注册商标



Printed in China

HDBMD496134 XXX

*** POWER SUPPLY**

English

CITIZEN model SDC-660II is a dual-powered (high power solar + back-up battery) calculator operative under any lighting conditions.

-Auto power-off function-

The calculator switches the power off automatically if there has been no key entry for about 6 minutes.

-Battery change-

If the back-up battery needs to be changed, open the lower cabinet to remove the old battery and insert a new battery in the indicated polarity. After changing battery, please use a metal, elliptical object to press the RESET pad on printed circuit board.

*** KEY INDEX**

English

- [ON/C] : Power on / Clear key.
- [00→0] : Right shift key
- [M-] : Memory minus key
- [MRC] : Memory recall / Memory clear key
- [MU] : Mark-up / Mark-down Key
- [STORE] : ① Price with Tax key
- [+TAX] : ② To store tax rate when pressing [RATE] and [+TAX] keys
- [RECALL] : ① Price without Tax key
- [-TAX] : ② To recall tax rate when pressing [RATE] and [-TAX] keys
- [CE] : Clear entry.
- [M+] : Memory plus key
- [+/-] : ±Sign change key
- [GT] : Grand total key
- [RATE] : Tax rate setting key

- A 0 2 3 F
[] Decimal place selection switch
- F - Floating decimal mode
- 0 - 2 - 3 - Fixed decimal mode
- A - ADD-mode automatically enters the monetary decimal in addition and subtraction calculations

- 1 5 4 1
[] Round-up / Round-off / Round-down switch

The Signs Of The Display Mean The Following:

- MEMORY : Memory
- MINUS : Minus(or negative)
- ERROR : Overflow-error
- GT : Grand total
- % : Tax rate stored
- TAX : Amount of tax
- TAX : Price excluding tax
- +TAX : Price including tax
- RATE : Tax rate setting

*** OPERATION EXAMPLES**

English

1. Calculation Examples

Before performing each calculation, press the [ON/C] key.

Example	Key operation	Display
2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	GT 6.
7 x 9 = 63	7 [+/-] [x] 9 [=]	GT 63.
300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	GT 81.
$\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$	11.2 [+/-] 56 [%]	GT 20.
300+(300 x 40%)=420	300 [+] 40 [%]	GT 420.
300-(300 x 40%)=180	300 [-] 40 [%]	GT 180.
1400 x 12% = 168	1400 [x] 12 [%]	GT 168.
6 + 4 + 7.5 = 17.5	6 [+] 4 [+] 7.5 [=]	GT 17.5
5 x 3 + 0.2 = 75	[ON/C] 5 [x] 3 [+/-] 0.2 [=]	GT 75.
8 + 4 x 3.7 + 9 = 16.4	8 [+/-] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	GT 16.4
5 ⁴ = 625	5 [x] [=] [=]	GT 625.
1 / 2 = 0.5	2 [+/-] [=]	GT 0.5
$\frac{1}{(2 \times 3 + 10)} = 0.0625$	2 [x] 3 [+] 10 [+] [=]	GT 0.0625
\$14.90+\$0.35-\$1.45+	1490 [+] 35 [-] 145	145
\$12.05=\$25.85	[+] 1205 [=]	GT 25.85

2. Memory Calculation

(12 x 4) - (20 + 2)	[MRC] [MRC] [ON/C]	0.
= 38	12 [x] 4 [M+] 20 [+] 2 [M-]	MEMORY 10.
	[MRC]	MEMORY 38.
	[MRC] [ON/C]	0.

3. Constant Calculation

2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.
4 + 3 = 7	4 [=]	7.
3 x 4 = 12	3 [x] 4 [=]	12.
3 x 6 = 18	6 [=]	18.

4. Overflow Error Clear

1234567890123456 x	12345678901234567	ERROR	1'234'567890'123'456
10000 =	[00→0]		123'456789'0123456
1'234.567890123456	[x] 10000 [=]	ERROR	1'234.567890123456
x 10 ¹²	[ON/C]		0.

5. Price Mark-Up & Down Calculation

200+(P x 20%)=P	2000 [+/-] 20 [MU]	2'500.00
P = $\frac{2000}{1-20\%}$ = 2'500.00	[MU]	500.00
2500-2000 = 500.00		
200-(P x 20%)=P	2000 [+] 20 [+/-] [MU]	1'666.66
P = $\frac{2000}{1+20\%}$ = 1'666.66		
$\frac{18000-15000}{15000} \times 100\%$	18000 [-] 15000 [MU]	20.00
= 20.00%		

6. GT-Memory

Pressing [GT] twice before you operate GT function.

20 + 10 = 30	[GT] [GT] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
200 + (200 x 15%)	[GT]	GT 230.
= 230	[GT]	230.
	[ON/C]	0.

All calculation results are automatically accumulated in GT

7. Tax Calculation

100+TAX(3%)	3 [RATE] [+TAX]	%
= 103	100 [+TAX]	+TAX 3.
Tax sum = 3	[+TAX]	TAX 103.
3 = Tax sum	103 = Tax inclusive value	3.
206-TAX(3%)	[ON/C] [RATE] [-TAX]	%
= 200	206 [-TAX]	-TAX 3.
Tax sum = 6	[-TAX]	TAX 200.
6 = Tax sum	200 = Tax exclusive value	6.

*** ALIMENTACIÓN****Español**

Modelo CITIZEN SDC-660II funciona gracias a un mecanismo de doble carga (luz solar y batería de apoyo), lo cual le permite operar bajo cualquier condición de iluminación.

-Función de desconexión automática-

La calculadora se apaga automáticamente si no ha sido utilizada durante 6 minutos aproximadamente.

-Reemplazado de la pila-

Si la pila de apoyo necesita ser reemplazada, quite los tornillos del departamento inferior y sustituya la pila gastada por una nueva. Coloque la pila en su posición correcta, con la polaridad indicada. Después de cambiar la batería pulse la almohadilla RESET en la tarjeta de circuito impreso con un objeto metálico elíptico.

*** TECLADO INFORMATIVO****Español**

[ON/C]: Tecla de encendido / Borrar todo [CE]: Tecla de borrar entrada

[+/-]: ±Tecla de cambio de signo [GT]: Tecla de importe total

[M+]: Tecla de memoria positiva [M-]: Tecla de memoria negativa

[00→0]: Tecla de anular el dígito ultimado

[MRC]: Tecla de recuperar lo almacenado en la memoria / Tecla de limpieza de memoria

[MU]: Tecla de subir o bajar precios

[RATE]: Tecla del Ajuste del Índice de la Tasa

STORE

[+TAX]: ① Precio con la tecla de tasa

② Para almacenar el índice de la tasa cuando se presionan las teclas [RATE] y [+TAX].

[RECALL]: ① Precio sin la tecla de tasa

② Para recobrar el índice de la tasa cuando se presionan las teclas [RATE] y [-TAX].

A 0 2 3 F

Selector del lugar decimal

- F -

- 0 - 2 - 3 -

- A -

Modo decimal flotante

Modo decimal flotante

Modo ADD: ingresa automáticamente el decimal

monetario en cálculos de suma y resta

↑ 5/4 ↓

Redondeo hacia arriba / Sin redondeo / Redondeo hacia abajo

Los signos del visor significan lo siguiente:

MEMORY : Memoria

TAX : Cantidad de tasa

-MINUS : Menos(o negativo)

-TAX : Precio excluyendo la tasa

ERROR : Error de desbordamiento

GT : Importe total
















+TAX : Precio incluyendo la tasa

RATE : Ajuste del índice de la tasa





% : Índice de la tasa almacenada

*** EJEMPLO DE FUNCIONES****Español****1. Ejemplos de calculación**





Presione la tecla [ON/C] antes de cada cálculo.

Ejemplo	Operación con la tecla	Visualización
 2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	GT 6.
 7 x 9 = 63	7 [+/-] [x] 9 [=]	GT 63.
 300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	GT 81.
 $\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$	11.2 [+/-] 56 [%]	GT 20.
 300+(300 x 40%)=420	300 [+] 40 [%]	GT 420.
 300-(300 x 40%)=180	300 [-] 40 [%]	GT 180.
 1400 x 12% = 168	1400 [x] 12 [%]	GT 168.
 6 + 4 + 7.5 = 17.5	6 [+] 4 [+] 7.5 [=]	GT 17.5
 5 x 3 ÷ 0.2 = 75	$5 [x] 3 [+/-] 0.2 [=]$	GT 75.
 8 + 4 x 3.7 + 9 = 16.4	8 [+] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	GT 16.4
 5 ⁴ = 625	5 [x] [=] [=]	GT 625.
 1 / 2 = 0.5	2 [+/-] [=]	GT 0.5
 $\frac{1}{(2 \times 3 + 10)} = 0.0625$	2 [x] 3 [+] 10 [+] [=]	GT 0.0625
 \$14.90+\$0.35-\$1.45=\$12.05	1490 [+] 35 [-] 145	GT 145
 \$12.05=\$25.85	[+] 1205 [=]	GT 25.85

2. Cálculo de memoria

 (12 x 4) - (20 ÷ 2) = 38	[MRC] [MRC] [ON/C]	0.
 12 [x] 4 [M+] 20 [+] 2 [M-]	MEMORY	10.
 [MRC]	MEMORY	38.
 [MRC] [ON/C]		0.








3. Constante

 2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.
 4 + 3 = 7	4 [=]	7.
 3 x 4 = 12	3 [x] 4 [=]	12.
 3 x 6 = 18	6 [=]	18.

4. Limpieza de error de desbordamiento








1234567890123456 x	12345678901234567	ERROR	1'234'567'890'123'456
10000 =	[00→0]		123'456'789'012'3456
1'234.567890123456	[x] 10000 [=]	ERROR	1'234.567890123456
x 10 ¹²	[ON/C]		0.

5. Cálculo de subir o bajar precios

 200+(P x 20%)=P	2000 [+] 20 [MU]	2'500.00
 $P = \frac{2000}{1 - 20\%}$	[MU]	500.00
 2500-2000 = 500.00		
 200-(P x 20%)=P	2000 [+] 20 [+/-] [MU]	1'666.66
 $P = \frac{2000}{1 + 20\%}$		
 $\frac{18000 - 15000}{15000} \times 100\%$	18000 [-] 15000 [MU]	20.00
 = 20.00%		

6. MEMORIA GT

Presionar [GT] dos veces antes de que usted opere con la función GT.

 20 + 10 = 30	[GT] [GT] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
 45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
 50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
 total = 200	[GT]	GT 200.
 200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
 200 + (200 x 15%) = 230	[GT]	GT 230.
 = 230	[GT]	230.
	[ON/C]	0.

Todos los resultados del cálculo son acumulados automáticamente en el GT

7. Cálculo de impuestos

100+TAX(3%)	3 [RATE] [+TAX]	%
= 103		3.
	100 [+TAX]	+TAX
Suma de impuesto = 3	[+TAX]	TAX
		3.
3 = Suma de impuesto	103 = Valor con impuesto	
206-TAX(3%)	[ON/C] [RATE] [-TAX]	%
= 200		3.
	206 [-TAX]	-TAX
Suma de impuesto = 6	200 = Valor sin impuesto	TAX
		6.

*** FONTE DE ALIMENTAÇÃO** **Português**

CITIZEN modelo SDC-660II tem dupla fonte de alimentação de energia (energia solar e bateria de reserva), permitindo operar sob qualquer condição de iluminação.
 -Função Auto power-off(desligamento automático)-
 A calculadora desliga automaticamente, caso nenhum a tecla seja utilizada por aproximadamente 6 minutos.
 -Troca de bateria-
 Se for necessário trocar a bateria de reserva, remova a bateria usada, abrindo a tampa inferior e coloque uma bateria nova, observando a polaridade indicada. Depois de trocar a bateria, use um objeto metálico e elíptico para pressionar a tecla RESET na placa de circuito impresso.

*** ÍNDICE DE TECLAS** **Português**

$\frac{ON}{C}$: Tecla para Ligar / Limpar Tudo.
 [CE] : Tecla para Limpar Entrada/ Limpar.
 [00→0] : Tecla de mudança de dígito [+/-] : Tecla para mudar Sinal ±
 [M+] : Tecla de mais da memória [M-] : Tecla de menos da memória
 [MRC] : Tecla da chamada da memória./ Tecla para limpar a memória.
 [MU] : Tecla para Marca Preço para cima/baixo
 [GT] : Tecla do Grande Total
 [RATE] : Tecla para Ajuste do Índice da Taxa
 [STORE] : ① Preço com a Tecla de Taxa
 [+TAX] : ② Para armazenar o índice da taxa quando pressionadas as teclas [RATE] e [+TAX]
 [RECALL] : ① Preço sem a Tecla de Taxa
 [-TAX] : ② Para recuperar o índice da taxa quando pressionadas as teclas [RATE] e [-TAX]

$\frac{A}{0} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{F}{F}$ Comutador para seleção de casa decimal
 - F - Modalidade de decimal flutuante
 - 0 - 2 - 3 - Modalidade de decimal fixo
 - A - Modalidade ADICIONAR entra automaticamente a decimal monetária em cálculos de adição e subtração

$\uparrow \frac{5}{4} \downarrow$ Arredondamento para cima / Truncamento /
 $\frac{0}{0}$ Arredondamento para baixo

Os Sinais do Visor Significam o Seguinte:

MEMORY : Memória TAX : Quantia de taxa
 -MINUS : Menos(ou negativo) -TAX : Preço excluindo a taxa
 ERROR : Erro por transbordamento +TAX : Preço incluindo a taxa
 GT : Grande total RATE : Ajuste do índice da taxa
 % : Índice da taxa armazenada

*** EXEMPLOS DE OPERAÇÃO** **Português**

1.Exemplo de calculos

Antes de executar cada cálculo, pressione a tecla $\frac{ON}{C}$.

Exemplo	Operação com a tecla	Visualização
$2 \times 3 = 6$	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	GT 6.
$7 \times 9 = 63$	7 [+/-] [x] 9 [=]	GT 63.
$300 \times 27\% = 81$	300 [x] 27 [%]	GT 81.
$\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$	11.2 [+/-] 56 [%]	GT 20.
$300 + (300 \times 40\%) = 420$	300 [+] 40 [%]	GT 420.
$300 - (300 \times 40\%) = 180$	300 [-] 40 [%]	GT 180.
$1400 \times 12\% = 168$	1400 [x] 12 [%]	GT 168.
$6 + 4 + 7.5 = 17.5$	6 [+] 4 [+] 7.5 [=]	GT 17.5
$5 \times 3 \div 0.2 = 75$	$\frac{ON}{C}$ 5 [x] 3 [+/-] 0.2 [=]	GT 75.
$8 \div 4 \times 3.7 + 9 = 16.4$	8 [+/-] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	GT 16.4
$5^4 = 625$	5 [x] [=] [=] [=]	GT 625.
$1 / 2 = 0.5$	2 [+/-] [=]	GT 0.5
$\frac{1}{(2 \times 3 + 10)} = 0.0625$	2 [x] 3 [+] 10 [+/-] [=]	GT 0.0625
$\frac{A}{0} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{F}{F}$ $\uparrow \frac{5}{4} \downarrow$	\$14.90+\$0.35-\$1.45+ 1490 [+] 35 [-] 145	GT 145
	\$12.05-\$25.85 [+] 1205 [=]	GT 25.85

2.Memória

$\frac{A}{0} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{F}{F}$ $\uparrow \frac{5}{4} \downarrow$	(12 x 4) - (20 ÷ 2) [MRC] [MRC] $\frac{ON}{C}$	0.
	= 38	
	12 [x] 4 [M+] 20 [+/-] 2 [M-]	MEMORY 10.
	[MRC]	MEMORY 38.
	[MRC] $\frac{ON}{C}$	0.

3.Constante

$\frac{A}{0} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{F}{F}$ $\uparrow \frac{5}{4} \downarrow$	2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.
	4 + 3 = 7	4 [=]	7.
	3 x 4 = 12	3 [x] 4 [=]	12.
	3 x 6 = 18	6 [=]	18.

4. Erro por transbordamento

1234567890123456 x	12345678901234567	ERROR	1'234'567'890'123'456
10000 =	[00→0]		123'456'789'012'3456
1'234,567890123456	[x] 10000 [=]	ERROR	1'234.567890123456
x 10 ¹²	$\frac{ON}{C}$		0.

5.Cálculo para marcação de preço para cima & para baixo

$\frac{A}{0} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{F}{F}$ $\uparrow \frac{5}{4} \downarrow$	200+(P x 20%)=P	2000 [+/-] 20 [MU]	2'500.00
	P= $\frac{2000}{1-20\%}$	[MU]	500.00
	2500-2000 = 500.00		
	200-(P x 20%)=P	2000 [+/-] 20 [+/-] [MU]	1'666.66
	P= $\frac{2000}{1+20\%}$		
	$\frac{18000-15000}{15000} \times 100\%$	18000 [-] 15000 [MU]	20.00
	= 20.00%		

6.GT-MEMÓRIA

Pressione [GT] duas vezes antes de operar a função GT.

$\frac{A}{0} \frac{2}{2} \frac{3}{3} \frac{F}{F}$ $\uparrow \frac{5}{4} \downarrow$	20 + 10 = 30	[GT] [GT] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
	45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
	50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
	total = 200	[GT]	GT 200.
	200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
	200 + (200 x 15%)	[GT]	GT 230.
	= 230	[GT]	230.
		$\frac{ON}{C}$	0.

Todos os resultados de cálculo são automaticamente acumulados em GT.

7.Cálculo da Taxa

100+TAX(3%)	3 [RATE] [+TAX]	%
= 103		3.
	100 [+TAX]	+TAX 103.
Soma da Taxa = 3	[+TAX]	TAX 3.
3 = Soma da Taxa	103 = Valor com taxa incluída	
206-TAX(3%)	$\frac{ON}{C}$ [RATE] [-TAX]	%
= 200		3.
	206 [-TAX]	-TAX 200.
Soma da Taxa = 6	[-TAX]	TAX 6.
6 = Soma da Taxa	200 = Valor excluído de Taxa	

*** STROMVERSORGUNG**

Deutsch

Das CITIZEN Modell SDC-660II wird durch 2 voneinander unabhängigen Energiequellen versorgt (Entweder durch eine sehr starke Solarzelle oder durch eine Batterie). Der Rechner arbeitet selbst unter schlechtesten Lichtbedingungen. -Automatische Ausschaltung- Ist der Rechner 6 Minuten nicht in Betrieb, schaltet er sich automatisch ab. -Batteriewechsel- Sollte die batterie gewechselt werden, entfernen Sie bitte die Schrauben vom unterteil und tauschen die alte gegen eine neue batterie aus. Beachten Sie, daß die batterie richtig, entsprechend der polarität, eingelegt wird. Drücken Sie nach dem Auswechseln der Batterie mit einem runden metallernem Objekt auf das RESET Feld auf der bedruckten Platine.

*** ERKLÄRUNGEN VON SCHLUSSEL**

Deutsch

[$\frac{ON}{C}$] : An / Alles Löschen Taste. [CE] : Eingabe löschen / Löschen Taste.
 [00→0] : Rechts schub taste [M+] : Speicher Plus-Taste
 [M-] : Speicher Minus-Taste [+/-] : ±Vorzeicheneingabetaste
 [MU] : Preisangabe-oben/unten Taste [GT] : Gesamtsummentaste.
 [MRC] : Speicher Abruf-Taste / Speicher Löschen-Taste
 [RATE] : Steuerraten-Einstellungstaste
 [STORE] : ①Preis mit Steuern Taste
 [+TAX] : ②Speichern der Steuerrate, wenn die Tasten [RATE] und [+TAX] gedrückt werden
 [RECALL] : ①Preis ohne Steuern Taste
 [-TAX] : ②Abrufen der Steuerrate, wenn die Tasten [RATE] und [-TAX] gedrückt werden

$\frac{A}{0} \frac{2}{.} \frac{3}{\%} \frac{F}{\text{F}}$ Schalter für Dezimalauswahlplatz
 - F - Gleitkomma-Modus
 - 0 - 2 - 3 - Festkomma-Modus
 - A - ADD-Modus gibt bei Additions- und Subtraktionsrechnungen automatisch das Dezimalkomma an.
 $\frac{1}{\downarrow} \frac{5}{\downarrow} \frac{4}{\downarrow} \frac{1}{\downarrow}$ Abrundenschalter ,Aufrunden

Die Zeichen in der Anzeige haben die folgende Bedeutung:
 MEMORY : Speicher TAX : Steuerbetrag
 -MINUS : Minus(oder negative) -TAX : Preis ohne Steuern
 ERROR : Überlauferfehler +TAX : Preis mit Steuern
 GT : Gesamtsumme RATE : Steuerraten-Einstellung
 % : Steuerrate gespeichert

*** BEISPIEL FÜR DEN bETRIEB**

Deutsch

1. Berechnungsbeispiele

Vor jeder Berechnung bitte die [$\frac{ON}{C}$] Taste drücken.

Beispiel	Tastenkombination	Anzeige
$2 \times 3 = 6$	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	GT 6.
$7 \times 9 = 63$	7 [-] [x] 9 [=]	GT 63.
$300 \times 27\% = 81$	300 [x] 27 [%]	GT 81.
$\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$	11.2 [+] 56 [%]	GT 20.
$300 + (300 \times 40\%) = 420$	300 [+] 40 [%]	GT 420.
$300 - (300 \times 40\%) = 180$	300 [-] 40 [%]	GT 180.
$1400 \times 12\% = 168$	1400 [x] 12 [%]	GT 168.
$6 + 4 + 7.5 = 17.5$	6 [+] 4 [+] 7.5 [=]	GT 17.5
$5 \times 3 \div 0.2 = 75$	[$\frac{ON}{C}$] 5 [x] 3 [+] 0.2 [=]	GT 75.
$8 + 4 \times 3.7 + 9 = 16.4$	8 [+] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	GT 16.4
$5^4 = 625$	5 [x] [=] [=] [=]	GT 625.
$1 / 2 = 0.5$	2 [+] [=]	GT 0.5
$\frac{1}{(2 \times 3 + 10)} = 0.0625$	2 [x] 3 [+] 10 [+] [=]	GT 0.0625
$\frac{A}{0} \frac{2}{.} \frac{3}{\%} \frac{F}{\text{F}}$ \$14.90+\$0.35-\$1.45+	1490 [+] 35 [-] 145	GT 145
$\frac{1}{\downarrow} \frac{5}{\downarrow} \frac{4}{\downarrow} \frac{1}{\downarrow}$ \$12.05=\$25.85	[+] 1205 [=]	GT 25.85

2. Speicher

$\frac{A}{0} \frac{2}{.} \frac{3}{\%} \frac{F}{\text{F}}$ (12 x 4) - (20 ÷ 2)	[MRC] [MRC] [$\frac{ON}{C}$]	0.
$\frac{1}{\downarrow} \frac{5}{\downarrow} \frac{4}{\downarrow} \frac{1}{\downarrow}$ = 38	12 [x] 4 [M+] 20 [+] 2 [M-]	MEMORY 10.
	[MRC]	MEMORY 38.
	[MRC] [$\frac{ON}{C}$]	0.

3. Konstant

$\frac{A}{0} \frac{2}{.} \frac{3}{\%} \frac{F}{\text{F}}$ 2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.
4 + 3 = 7	4 [=]	7.
$3 \times 4 = 12$	3 [x] 4 [=]	12.
$3 \times 6 = 18$	6 [=]	18.

4. Korrektur und Überlauferfehler

1234567890123456 x	12345678901234567	ERROR	1'234'567'890'123'456
10000 =	[00→0]		123'456'789'0123456
1'234.567890123456	[x] 10000 [=]	ERROR	1'234.567890123456
$x \times 10^{12}$	[$\frac{ON}{C}$]		0.

5. Preismarkierungen auf & abrundungsrechnung

$\frac{A}{0} \frac{2}{.} \frac{3}{\%} \frac{F}{\text{F}}$ 200+(P x 20%)=P	2000 [+] 20 [MU]	2'500.00
$\frac{1}{\downarrow} \frac{5}{\downarrow} \frac{4}{\downarrow} \frac{1}{\downarrow}$ P = $\frac{2000}{1-20\%}$ = 2'500.00	[MU]	500.00
2500-2000 = 500.00		
200-(P x 20%)=P	2000 [+] 20 [+/-] [MU]	1'666.66
$P = \frac{2000}{1+20\%}$ = 1'666.66		
$\frac{18000-15000}{15000} \times 100\%$	18000 [-] 15000 [MU]	20.00
= 20.00%		

6. GT-SPEICHER

Drücken Sie zweimal [GT], bevor Sie die GT-Funktion ausführen.

$\frac{A}{0} \frac{2}{.} \frac{3}{\%} \frac{F}{\text{F}}$ 20 + 10 = 30	[GT] [GT] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
200 + (200 x 15%)	[GT]	GT 230.
= 230	[GT]	230.
	[$\frac{ON}{C}$]	0.

Alle Berechnungsergebnisse werden automatisch im GT akkumuliert

7. Steuerberechnung

100+TAX(3%)	3 [RATE] [+TAX]	%
= 103		3.
Steuersumme = 3	100 [+TAX]	+TAX 103.
	[+TAX]	TAX 3.
3 = Steuersumme	103 = Wert mit Steuersumme	
206-TAX(3%)	[$\frac{ON}{C}$] [RATE] [-TAX]	%
= 200		3.
Steuersumme = 6	206 [-TAX]	-TAX 200.
	[-TAX]	TAX 6.
6 = Steuersumme	200 = Wert ohne Steuersumme	

*** ALIMENTATION**

Français

CITIZEN modèle SDC-660II à double alimentation (énergie solaire haute+pile de soutien d'alimentation) qui peut opérer sous n'importe conditions de lumière.
 -Arrêt d'alimentation automatique -
 L'alimentation de cette calculatrice se coupe automatiquement si laissée allumée et non utilisée pendant environ 6 minutes.
 -Remplacement de pile-
 Lorsque il faut remplacer la pile, enleve les vis de l'étui bas et remplacer la pile usée et insérer une nouvelle pile selon la polarité indiquée. Après avoir changé la batterie, utilisez un objet elliptique en métal, pour appuyer sur le coussinet de REAJUSTEMENT sur le panneau du circuit imprimé.

*** SIGNIFICATION DES TOUCHES**

Français

[$\frac{ON}{C}$] : Bouton de Mise en marche / d'annulation
 [CE] : Touche d'annulation de l'Entrée [GT] : Touche de Total Général
 [00→0] : Touche de changement droit [M+] : Touche de mémoire plus
 [M-] : Touche de mémoire moins
 [+/-] : ± Touche de changement de Signe
 [MRC] : Rappeler la mémoire / Effacer la mémoire
 [MU] : Touche de hausse/baisse du Prix
 [RATE] : Touche de Réglage du Taux de la Taxe
 STORE
 [+TAX] : ① Touche de Prix avec la Taxe
 ② Sauvegarder le taux de la taxe en appuyant sur [RATE] (TAUX) et [+TAX] (TAXE)
 [RECALL] : ① Touche de Prix sans la Taxe
 [-TAX] : ② Sauvegarder le taux de la taxe en appuyant sur les touches [RATE] (TAUX) et [-TAX] (TAXE)

$\frac{A023F}{1541}$ Bouton de sélection d'emplacement de la Décimale
 - F - Mode de Décimale Flottante
 - 0 - 2 - 3 - Mode de Décimale Fixe
 - A - Le mode ADD entre automatiquement la décimale monétaire en mode de calculs d'addition et de soustraction

$\frac{1541}{1541}$ Bouton d'Arrondi supérieur / Arrondi / Arrondi inférieur

Les signes de l'Affichage signifient ce qui suit:

MEMORY : Mémoire TAX : Montant de la taxe
 -MINUS : Moins(ou négatif) -TAX : Prix excluant la taxe
 GT : Total Général +TAX : Prix incluant la taxe
 ERROR : Erreur-Débordement % : Taux de la taxe stockée
 RATE : Réglage du taux de la taxe

*** EXEMPLES D'OPÉRATIONS**

Français

1.Exemples de calculs

Avant d'effectuer chaque calcul, pressez la touche [$\frac{ON}{C}$].

Exemple	Touche d'Opération	Affichage
$2 \times 3 = 6$	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	GT 6.
$7 \times 9 = 63$	7 [+/-] [x] 9 [=]	GT 63.
$300 \times 27\% = 81$	300 [x] 27 [%]	GT 81.
$\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$	11.2 [+/-] 56 [%]	GT 20.
$300 + (300 \times 40\%) = 420$	300 [+] 40 [%]	GT 420.
$300 - (300 \times 40\%) = 180$	300 [-] 40 [%]	GT 180.
$1400 \times 12\% = 168$	1400 [x] 12 [%]	GT 168.
$6 + 4 + 7.5 = 17.5$	6 [+] 4 [+] 7.5 [=]	GT 17.5
$5 \times 3 \div 0.2 = 75$	[$\frac{ON}{C}$] 5 [x] 3 [+/-] 0.2 [=]	GT 75.
$8 + 4 \times 3.7 + 9 = 16.4$	8 [+/-] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	GT 16.4
$5^4 = 625$	5 [x] [=] [=] [=]	GT 625.
$1 / 2 = 0.5$	2 [+/-] [=]	GT 0.5
$\frac{1}{(2 \times 3 + 10)} = 0.0625$	2 [x] 3 [+] 10 [+/-] [=]	GT 0.0625
$\frac{A023F}{1541}$ $\frac{1541}{1541}$ $\$14.90 + \$0.35 - \$1.45 +$ $\$12.05 = \25.85	1490 [+] 35 [-] 145 [+] 1205 [=]	GT 145 25.85

2.Calcul avec mémoire

$\frac{A023F}{1541}$ $\frac{1541}{1541}$ $(12 \times 4) - (20 \div 2)$ $= 38$	[MRC] [MRC] [$\frac{ON}{C}$]	0.
	12 [x] 4 [M+] 20 [+/-] 2 [M-]	MEMORY 10.
	[MRC]	MEMORY 38.
	[MRC] [$\frac{ON}{C}$]	0.

3.Constant Calcul

$\frac{A023F}{1541}$ $\frac{1541}{1541}$ $2 + 3 = 5$	2 [+] 3 [=]	5.
$4 + 3 = 7$	4 [=]	7.
$3 \times 4 = 12$	3 [x] 4 [=]	12.
$3 \times 6 = 18$	6 [=]	18.

4.Correction et dépassement-erreur

1234567890123456 x	12345678901234567	ERROR	1'234'567'890'123456
10000 =	[00→0]		123'456'789'0123456
1'234,567890123456	[x] 10000 [=]	ERROR	1'234.567890123456
$x 10^{12}$	[$\frac{ON}{C}$]		0.

5.Calcul de la hausse et de la baisse du prix

$\frac{A023F}{1541}$ $\frac{1541}{1541}$ $200 + (P \times 20\%) = P$	2000 [+/-] 20 [MU]	2'500.00
$P = \frac{2000}{1 - 20\%} = 2'500.00$	[MU]	500.00
$2500 - 2000 = 500.00$		
$200 - (P \times 20\%) = P$	2000 [+/-] 20 [+/-] [MU]	1'666.66
$P = \frac{2000}{1 + 20\%} = 1'666.66$		
$\frac{18000 - 15000}{15000} \times 100\%$	18000 [-] 15000 [MU]	20.00
$= 20.00\%$		

6.Mémoire TG

Pressez [GT] (Total Général) deux fois avant d'utiliser la fonction TG.

$\frac{A023F}{1541}$ $\frac{1541}{1541}$ $20 + 10 = 30$	[GT] [GT] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
$45 - 25 = 20$	45 [-] 25 [=]	GT 20.
$50 \times 3 = 150$	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
$200 \times 15\% = 30$	[x] 15 [%]	GT 30.
$200 + (200 \times 15\%)$	[GT]	GT 230.
$= 230$	[GT]	230.
	[$\frac{ON}{C}$]	0.

Tous les résultats des calculs sont ajoutés automatiquement au Total Général.

7.Calcul de l'impôt

$100 + TAX(3\%)$	3 [RATE] [+TAX]	%
$= 103$		3.
	100 [+TAX]	+TAX 103.
Le montant de la taxe = 3	[+TAX]	TAX 3.
3 = Le montant de la taxe	103 = Valeur avec avec taxe	
$206 - TAX(3\%)$	[$\frac{ON}{C}$] [RATE] [-TAX]	%
$= 200$		3.
	206 [-TAX]	-TAX 200.
Le montant de la taxe = 6	[-TAX]	TAX 6.
6 = Le montant de la taxe	200 = Valeur hors taxe	

*** Alimentazione Elettrica** **Italiano**

Il calcolatore CITIZEN model SDC-660II ha due risorse di potenza : energia solare e batteria di riserva e può funzionare sotto qualsiasi luce.

-Spegnimento automatico-


La calcolatrice si spegne automaticamente se non immettere nessun dato in circa 6 minuti.

-Sostituzione della batteria-

Nel caso che sia necessario sostituire la batteria,rimuovere il coperchio inferiore, togliere la batteria vecchia e inserire una nuova nel compartimento batteria. Dopo aver cambiato la batteria, si prega di usare un oggetto di metallo ellittico per premere il tasto RESET (REIMPOSTA) sullo schema del circuito stampato.

*** Indice Tasti** **Italiano**

[ON/C] : Acceso / Tasto cancella tutto. [CE] : Cancella immissione
 [00→0] : Correzione [M+] : Memoria addizione
 [M-] : Memoria sottrazione [+/-] : ±Tasto cambio segno
 [GT] : Tasto somma complessiva
 [MRC] : Tasto richiama memoria / Tasto cancella memoria
 [MU] : Tasto rialzo/ribasso di prezzo
 [RATE] : Tasto di impostazione dell'Aliquota d'imposta
 [STORE] : ①Prezzo con Tasto d'imposta
 [+TAX] : ②Per memorizzare l'aliquota d'imposta quando si premono i tasti [RATE] e [+TAX]
 [RECALL] : ①Prezzo senza Tasto d'imposta
 [-TAX] : ②Per richiamare l'aliquota d'imposta quando si premono i tasti [RATE] e [-TAX]

 Scambio selezione della posizione del decimale
 - F - Modalità decimale mobile
 - 0 - 2 - 3 - Modalità decimale fissa
 - A - La modalità AGGIUNGI introduce automaticamente il decimale monetario nei calcoli di addizione e sottrazione

 Scambio arrotondamento / arrotondamento per eccesso




I simboli dello Schermo di visualizzazione significano:

MEMORY : Memoria TAX : Somma dell'imposta
 -MINUS : Meno(o negativo) -TAX : Prezzo esclusa l'imposta
 GT : Somma complessiva +TAX : Prezzo inclusa l'imposta
 % : Aliquota d'imposta memorizzata
 ERROR : Errore di traboccamento aritmetico
 RATE : Impostazione dell'aliquota d'imposta



*** Esempio di Operazione** **Italiano**

1.Operazione del calcolo normale





Prima di effettuare ciascun calcolo, premere il tasto [ON/C].

Esempio	Operazione con il tasto	Visualizzazione
 2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	GT 6.
7 x 9 = 63	7 [+/-] [x] 9 [=]	GT 63.
300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	GT 81.
$\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$	11.2 [+/-] 56 [%]	GT 20.
300+(300 x 40%)=420	300 [+] 40 [%]	GT 420.
300-(300 x 40%)=180	300 [-] 40 [%]	GT 180.
1400 x 12% = 168	1400 [x] 12 [%]	GT 168.
6 + 4 + 7.5 = 17.5	6 [+] 4 [+] 7.5 [=]	GT 17.5
5 x 3 + 0.2 = 75	[ON/C] 5 [x] 3 [+/-] 0.2 [=]	GT 75.
8 + 4 x 3.7 + 9 = 16.4	8 [+/-] 4 [x] 3.7 [+/-] 9 [=]	GT 16.4
5 ⁴ = 625	5 [x] [=] [=] [=]	GT 625.
1 / 2 = 0.5	2 [+/-] [=]	GT 0.5
$\frac{1}{(2 \times 3 + 10)} = 0.0625$	2 [x] 3 [+] 10 [+/-] [=]	GT 0.0625
 \$14.90+\$0.35-\$1.45+	1490 [+] 35 [-] 145	GT 145
 \$12.05=\$25.85	[+] 1205 [=]	GT 25.85

2.Operazione del calcolo memoria

 (12 x 4) - (20 + 2)	[MRC] [MRC] [ON/C]	0.
 = 38	12 [x] 4 [M+] 20 [+/-] 2 [M-]	MEMORY 10.
	[MRC]	MEMORY 38.
	[MRC] [ON/C]	0.




3.Operazione del calcolo costante

 2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.
 4 + 3 = 7	4 [=]	7.
 3 x 4 = 12	3 [x] 4 [=]	12.
 3 x 6 = 18	6 [=]	18.

4.Cancellazione della capacità di operazione superata



1234567890123456 x	12345678901234567	ERROR	1'234'567'890'123'456
10000 =	[00→0]		123'456'789'012'3456
1'234.567890123456	[x] 10000 [=]	ERROR	1'234.567890123456
x 10 ¹²	[ON/C]		0.

5.Calcolo rialzo / Ribasso di prezzo

 200+(P x 20%)=P	2000 [+] 20 [MU]	2'500.00
 P = $\frac{2000}{1-20\%}$ = 2'500.00	[MU]	500.00
2500-2000 = 500.00		
200-(P x 20%)=P	2000 [+/-] 20 [+/-] [MU]	1'666.66
 P = $\frac{2000}{1+20\%}$ = 1'666.66		
$\frac{18000-15000}{15000} \times 100\%$	18000 [-] 15000 [MU]	20.00
= 20.00%		

6.MEMORIA GT

Premendo [GT] due volte prima di attivare la funzione GT.

 20 + 10 = 30	[GT] [GT] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
 45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
200 + (200 x 15%)	[GT]	GT 230.
= 230	[GT]	230.
	[ON/C]	0.

Tutti i risultati del calcolo sono automaticamente accumulati in GT.

7.Calcolo della tassazione

100+TAX(3%)	3 [RATE] [+TAX]	%
= 103		3.
Importo della tassa = 3	100 [+TAX]	+TAX 103.
	[+TAX]	TAX 3.
3 = Importo della tassa	103 = Valore con tassa	
206-TAX(3%)	[ON/C] [RATE] [-TAX]	%
= 200		3.
Importo della tassa = 6	206 [-TAX]	-TAX 200.
	[-TAX]	TAX 6.
6 = Importo della tassa	200 = Valore senza tassa	

*** Stroomvoorziening**

Nederlands

De CITIZEN SDC-660II calculator krijgt haar energie van twee soorten batterijen: zonne-energie en reserve energie. Zij kan onder alle soorten licht werken.

-Automatische verbreking van de stroomvoorziening-
Als de calculator gedurende 6 minuten niet gebruikt wordt, zal de Sstroomvoorziening automatisch verbroken worden.

-Het verwisselen van de batterijen-
Wanneer u de batterijvakje wilt verwisselen, moet u eerst het deksel van het batterijvakje openen en de oude batterijen verwijderen, en daarna de nieuwe batterijen in het vakje plaatsen. Na het veranderen van de batterij, gebruikt u een metalen elliptisch voorwerp om op het RESET pad van het gedrukte circuitbord te drukken.

*** Lijst van druktoetsen**

Nederlands

- [$\frac{ON}{C}$]: Inschakelen / Wissen
- [CE]: Invoer wissen
- [00→0]: Veranderen
- [GT]: Toets voor het volledig totaal
- [M-]: Geheugen aftrekken
- [M+]: Geheugen optellen
- [+/-]: ± Toets voor het veranderen van teken
- [MRC]: Toets voor het opvragen van geheugen/Toets voor het wissen van geheugen
- [MU]: Toets voor afgeprijsde en verhoogde prijs
- [RATE]: Toets voor het instellen van het belastingstarief
- [STORE]: ①Toets voor de prijs met belasting
- [+TAX]: ②om het belastingtarief op te slaan wanneer u op de toetsen [RATE] en [+TAX] drukt
- [RECALL -TAX]: ①Toets voor de prijs zonder belasting
- ②om het belastingtarief op te vragen wanneer u op de toetsen [RATE] en [-TAX] drukt

- $\frac{A023F}{C}$ Schakelaar voor de selectie van de decimale plaatsen
- F - Drijvende komma decimale modus
- 0 - 2 - 3 - Vaste komma decimale modus
- A - De optelmodus gaat automatisch over naar de monetaire decimale modus bij het optellen en aftrekken

- $\frac{154}{C}$ Schakelaar voor het naar boven / naar beneden afronden

De tekens op het beeldscherm hebben de volgende betekenis:
 MEMORY : Geheugen
 -MINUS : Min(of negatief)
 ERROR : Overflow fout
 GT : Volledig totaal
 % : Belastingstarief opslaan
 TAX : Bedrag van belasting
 -TAX : Prijs zonder belasting
 +TAX : Prijs met belasting
 RATE : Belastingstarief instellen

*** Voorbeelden van bediening bij gebruik**

Nederlands

1. Voorbeeldberekeningen

Alvorens een bewerking uit te voeren dient u op de toets [$\frac{ON}{C}$] te drukken.

Voorbeeld	Ingedrukte toetsen	Weergave op het scherm
$2 \times 3 = 6$	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	GT 6.
$7 \times 9 = 63$	7 [+/-] [x] 9 [=]	GT 63.
$300 \times 27\% = 81$	300 [x] 27 [%]	GT 81.
$\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$	11.2 [+/-] 56 [%]	GT 20.
$300 + (300 \times 40\%) = 420$	300 [+] 40 [%]	GT 420.
$300 - (300 \times 40\%) = 180$	300 [-] 40 [%]	GT 180.
$1400 \times 12\% = 168$	1400 [x] 12 [%]	GT 168.
$6 + 4 + 7.5 = 17.5$	6 [+] 4 [+] 7.5 [=]	GT 17.5
$5 \times 3 \div 0.2 = 75$	$\frac{ON}{C}$ 5 [x] 3 [+/-] 0.2 [=]	GT 75.
$8 + 4 \times 3.7 + 9 = 16.4$	8 [+/-] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	GT 16.4
$5^4 = 625$	5 [x] [=] [=] [=]	GT 625.
$1/2 = 0.5$	2 [+/-] [=]	GT 0.5
$\frac{1}{(2 \times 3 + 10)} = 0.0625$	2 [x] 3 [+] 10 [+/-] [=]	GT 0.0625
$\$14.90 + \$0.35 - \$1.45 = \$12.05 = \$25.85$	1490 [+] 35 [-] 145 [+] 1205 [=]	GT 145 25.85

2. Geheugenberekeningen

$(12 \times 4) - (20 + 2) = 38$	[MRC] [MRC] [$\frac{ON}{C}$]	0.
	12 [x] 4 [M+] 20 [+/-] 2 [M-]	MEMORY 10.
	[MRC]	MEMORY 38.
	[MRC] [$\frac{ON}{C}$]	0.

3. Berekeningen met een constante

$2 + 3 = 5$	2 [+] 3 [=]	5.
$4 + 3 = 7$	4 [=]	7.
$3 \times 4 = 12$	3 [x] 4 [=]	12.
$3 \times 6 = 18$	6 [=]	18.

4. Het schrappen van ingetoetste getallen die de berekeningcapaciteit overschrijden

1234567890123456 x	12345678901234567	ERROR	1'234'567'890'123'456
10000 =	[00→0]		123'456'789'012'3456
1'234.567890123456	[x] 10000 [=]	ERROR	1'234.567890123456
$x \times 10^{12}$	$\frac{ON}{C}$		0.

5. Berekening van de afgeprijsde of verhoogde prijs

$200 + (P \times 20\%) = P$	2000 [+] 20 [MU]	2'500.00
$P = \frac{2000}{1 - 20\%} = 2'500.00$	[MU]	500.00
$2500 - 2000 = 500.00$		
$200 - (P \times 20\%) = P$	2000 [+/-] 20 [+/-] [MU]	1'666.66
$P = \frac{2000}{1 + 20\%} = 1'666.66$		
$\frac{18000 - 15000}{15000} \times 100\%$	18000 [-] 15000 [MU]	20.00
$= 20.00\%$		

6. GT-GEHEUGEN

Druk tweemaal op [GT] alvorens bewerkingen met de GT-functie te beginnen.

$20 + 10 = 30$	[GT] [GT] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
$45 - 25 = 20$	45 [-] 25 [=]	GT 20.
$50 \times 3 = 150$	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
$200 \times 15\% = 30$	[x] 15 [%]	GT 30.
$200 + (200 \times 15\%) = 230$	[GT]	GT 230.
	$\frac{ON}{C}$	0.

Alle berekeningsresultaten worden automatisch in het GT-geheugen geaccumuleerd.

7. Berekening van belastingen

$100 + TAX(3\%) = 103$	3 [RATE] [+TAX]	% 3.
Bedrag van de belasting = 3	100 [+TAX]	+TAX 103.
	[+TAX]	TAX 3.
3 = Bedrag van de belasting	103 = Prijs met de belasting inbegrepen	
$206 - TAX(3\%) = 200$	$\frac{ON}{C}$ [RATE] [-TAX]	% 3.
Bedrag van de belasting = 6	206 [-TAX]	-TAX 200.
	[-TAX]	TAX 6.
6 = Bedrag van de belasting	200 = Waarde zonder belasting	

*** СНАБЖЕНИЕ ЭНЕРГИЕЙ**

Русский

Модель CITIZEN SDC-660II имеет двойное питание (солнечные элементы + батарея) и способна работать при любом освещении.

-Автоматическое отключение питания-

Этот калькулятор обладает функцией автоматического отключения электропитания, благодаря чему питание отключается, если в течение 6 минут не производилось никаких операций на клавишах.

-Замена элементов питания-

Благодаря двойному питанию, батареи, устанавливаемые с обратной стороны устройства, работают длительное время. Если изображение на дисплее становится неясным, необходимо заменить батареи. Снимите крышку с нижнего отсека. Извлеките старые батареи и вставьте новые батареи, соблюдая полярность. После замены батареек с помощью тонкого металлического предмета нажмите кнопку RESET на печатной плате.

*** НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ**

Русский

[ON/C] : Включение питания /Сброс всех значений .

[CE] : Сброс числа

[00→0] : Клавиша «забой» (клавиша правки числа).

[M+] : Клавиша прибавления в регистр памяти.

[M-] : Клавиша вычитания из регистра памяти.

[+/-] : ±Перемена знака

[MRC] : Вызов числа из памяти / Сброс памяти

[MU] : Рост/падение цены

[GT] : Клавиша общей суммы

[RATE] : Клавиша ввода уровня налога

[STORE]

[+TAX] : ① Клавиша ввода цены с налогом

[RECALL] : ② Для записи уровня налога нажмите клавиши [RATE] и [+TAX].

[.TAX] : ① Клавиша ввода цены без налога

[.TAX] : ② Для вызова уровня налога нажмите клавиши [RATE] и [-TAX].

Переключатель положения десятичного знака

-F- Режим плавающей запятой

-0-2-3- Режим фиксированной запятой

-A- Режим ADD-автоматический ввод двух десятичных знаков при сложении и вычитании денежных сумм

Округление вверх / Округление / Округление вниз

Значение индикаторов экрана:

MEMORY : память

-TAX : Цена без налога

+TAX : Цена с налогом

-MINUS : Минус (или отрицательное число)

% : Записанный уровень налога

TAX : Сумма налога

ERROR : Ошибка переполнения

GT : Общая сумма

RATE : Ввод уровня налога

*** ПРИМЕРЫ**

Русский

1.Примеры расчётов

Прежде чем начать вычисления, нажмите клавишу [ON/C].

Пример	Клавиши	Экран
2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	GT 6.
7 x 9 = 63	7 [+/-] [x] 9 [=]	GT 63.
300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	GT 81.
$\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$	11.2 [+/-] 56 [%]	GT 20.
300+(300 x 40%)=420	300 [+] 40 [%]	GT 420.
300-(300 x 40%)=180	300 [-] 40 [%]	GT 180.
1400 x 12% = 168	1400 [x] 12 [%]	GT 168.
6 + 4 + 7.5 = 17.5	6 [+] 4 [+] 7.5 [=]	GT 17.5
5 x 3 ÷ 0.2 = 75	[ON/C] 5 [x] 3 [+/-] 0.2 [=]	GT 75.
8 + 4 x 3.7 + 9 = 16.4	8 [+] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	GT 16.4
5 ⁴ = 625	5 [x] [=] [=] [=]	GT 625.
1 / 2 = 0.5	2 [+/-] [=]	GT 0.5
$\frac{1}{(2 \times 3 + 10)} = 0.0625$	2 [x] 3 [+] 10 [+] [=]	GT 0.0625
\$14.90+\$0.35-\$1.45+	1490 [+] 35 [-] 145	GT 145
\$12.05=\$25.85	[+] 1205 [=]	GT 25.85

2. Операции с памятью

(12 x 4) - (20 ÷ 2)	[MRC] [MRC] [ON/C]	0.
= 38	12 [x] 4 [M+] 20 [+/-] 2 [M-]	MEMORY 10.
	[MRC]	MEMORY 38.
	[MRC] [ON/C]	0.

3. Вычисления с константой

2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.
4 + 3 = 7	4 [=]	7.
3 x 4 = 12	3 [x] 4 [=]	12.
3 x 6 = 18	6 [=]	18.

4. Исправление ошибок и сброс ошибки при избытке числовых знаков

1234567890123456 x	12345678901234567	ERROR	1'234'567'890'123456
10000 =	[00→0]		123'456'789'0123456
1'234.567890123456	[x] 10000 [=]	ERROR	1'234.567890123456
x 10 ¹²	[ON/C]		0.

5. РАСЧЕТ РОСТА И ПАДЕНИЯ ЦЕН

200+(P x 20%)=P	2000 [+/-] 20 [MU]	2'500.00
P = $\frac{2000}{1-20\%}$	[MU]	500.00
2500-2000 = 500.00		
200-(P x 20%)=P	2000 [+] 20 [+/-] [MU]	1'666.66
P = $\frac{2000}{1+20\%}$		
$\frac{18000-15000}{15000} \times 100\%$	18000 [-] 15000 [MU]	20.00
= 20.00%		

6. ПАМЯТЬ GT

Для перехода в режим GT нажмите клавишу [GT] два раза.

20 + 10 = 30	[GT] [GT] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
200 + (200 x 15%)	[GT]	GT 230.
= 230	[GT]	230.
	[ON/C]	0.

Результаты всех вычислений накапливаются в памяти GT.

7. Вычисление налогов

100+TAX(3%)	3 [RATE] [+TAX]	%
= 103		3.
сумма налога = 3	100 [+TAX]	+TAX 103.
	[+TAX]	TAX 3.
3 = сумма налога	103 = сумма с налогом	
206-TAX(3%)	[ON/C] [RATE] [-TAX]	%
= 200		3.
сумма налога = 6	206 [-TAX]	-TAX 200.
	[-TAX]	TAX 6.
6 = сумма налога	200 = сумма без налога	

* ZASILANIE	Polish
--------------------	---------------

Kalkulator CITIZEN, model SDC-660II jest zasilany podwójnie (bateria słoneczna + bateria zwykła) Kalkulator pracuje w każdych warunkach oświetlenia.

-Funkcja automatycznego wyłączenia-

Kalkulator wyłącza się automatycznie w przypadku jeśli żaden z przycisków nie zostanie naciśnięty w ciągu 6 minut.

-Wymiana baterii-

Jeśli konieczna jest wymiana baterii należy otworzyć dolną uwagę na odpowiednia polaryzacje.pokrywe, usunąć stare baterie i włożyć nowe zwracając. Po wymianie baterii proszę nacisnąć przycisk RESET na płycie drukowanej przy pomocy cienkiego metalowego przedmiotu.

* OPIS KŁAWISZY	Polish
------------------------	---------------

[$\frac{ON}{C}$]: asilanie / Kasowanie zawartości pamięci .

[CE]: Kasowanie liczby [00→0]: Klawisz powrotu

[+/-]: ±Zmiana znaku [GT]: Klawisz sumy ogółem

[M+]: Przycisk wprowadzenia do pamięci ze znakiem plus

[M-]: Przycisk wprowadzenia do pamięci ze znakiem minus

[MU]: Przyrost/obniżka cen

[MRC]: Przywoływanie z pamięci / Kasowanie zawartości pamięci

[RATE]: Wprowadzenie wysokości podatku

[STORE [+TAX]: ①Cena z podatkiem②Aby zapisać wysokość podatku, naciśnij klawisze [RATE] i [+TAX].

[RECALL [-TAX]: ①Cena bez podatku ②Aby wywołać z pamięci wysokość podatku, naciśnij klawisze [RATE] i [-TAX].

$\frac{A023F}{\text{---}}$ Przelącznik liczby miejsc po przecinku

- F - Tryb zmiennej liczby miejsc po przecinku

- 0 - 2 - 3 - Tryb stałej liczby miejsc po przecinku

- A - Tryb ADD-Automatycznie wstawianie dwóch znaków po przecinku dziesiętnym pod czas dodawania lub odejmowania sum pieniężnych

$\frac{\uparrow 54 \downarrow}{\text{---}}$ Zaokrąglenie w dół / Zaokrąglenie w górę / Przelącznik trybu zaokrąglenia

Znaczenie wskaźników wyświetlacza:

MEMORY : Pamięć

TAX : Suma podatku

-MINUS : Minus (lub liczba ujemna)

-TAX : Cena bez podatku

ERROR : Błąd przepełnienia

+TAX : Cena z podatkiem

% : Zapisana do pamięci wysokość podatku

GT : Suma ogółem

RATE : Wprowadzenie wysokości podatku

* PRZYKŁADY DZIAŁAŃ	Polish
----------------------------	---------------

1. Przykładowe obliczenia

Przed rozpoczęciem obliczeń należy nacisnąć klawisz [$\frac{ON}{C}$].

Przykład	Klawisze	Ekran
$2 \times 3 = 6$	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	GT 6.
$7 \times 9 = 63$	7 [+][x] 9 [=]	GT 63.
$300 \times 27\% = 81$	300 [x] 27 [%]	GT 81.
$\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$	11.2 [+][x] 56 [%]	GT 20.
$300 + (300 \times 40\%) = 420$	300 [+][x] 40 [%]	GT 420.
$300 - (300 \times 40\%) = 180$	300 [-][x] 40 [%]	GT 180.
$1400 \times 12\% = 168$	1400 [x] 12 [%]	GT 168.
$6 + 4 + 7.5 = 17.5$	6 [+][x] 4 [+][x] 7.5 [=]	GT 17.5.
$5 \times 3 \div 0.2 = 75$	$\frac{ON}{C}$ 5 [x] 3 [+][x] 0.2 [=]	GT 75.
$8 + 4 \times 3.7 + 9 = 16.4$	8 [+][x] 4 [x] 3.7 [+][x] 9 [=]	GT 16.4.
$5^4 = 625$	5 [x] [=][x] [=]	GT 625.
$1 \frac{1}{2} = 0.5$	2 [+][x] [=]	GT 0.5.
$\frac{1}{(2 \times 3 + 10)} = 0.0625$	2 [x] 3 [+][x] 10 [+][x] [=]	GT 0.0625.
$\frac{A023F}{\text{---}}$ $\frac{\uparrow 54 \downarrow}{\text{---}}$ \$14.90+\$0.35-\$1.45+	1490 [+][x] 35 [-][x] 145	GT 145
\$12.05=\$25.85	[+][x] 1205 [=]	GT 25.85

2. Obliczenia z wykorzystaniem pamięci

$\frac{A023F}{\text{---}}$ $\frac{\uparrow 54 \downarrow}{\text{---}}$ $(12 \times 4) - (20 \div 2)$	[MRC] [MRC] [$\frac{ON}{C}$]	0.
= 38	12 [x] 4 [M+] 20 [+][x] 2 [M-]	MEMORY 10.
	[MRC]	MEMORY 38.
	[MRC] [$\frac{ON}{C}$]	0.

3. Stała

$\frac{A023F}{\text{---}}$ $\frac{\uparrow 54 \downarrow}{\text{---}}$ $2 + 3 = 5$	2 [+][x] 3 [=]	5.
$4 + 3 = 7$	4 [=]	7.
$3 \times 4 = 12$	3 [x] 4 [=]	12.
$3 \times 6 = 18$	6 [=]	18.

4. Przepełnienie pamięci

1234567890123456 x	12345678901234567	ERROR	1'234'567'890'123'456
10000 =	[00→0]		123'456'789'012'3456
1'234,567890123456	[x] 10000 [=]	ERROR	1'234.567890123456
$\times 10^{12}$	$\frac{ON}{C}$		0.

5. Przyrost i obniżka cen

$\frac{A023F}{\text{---}}$ $\frac{\uparrow 54 \downarrow}{\text{---}}$ $200 + (P \times 20\%) = P$	2000 [+][x] 20 [MU]	2'500.00
$P = \frac{2000}{1 - 20\%} = 2'500.00$	[MU]	500.00
$2500 - 2000 = 500.00$		
$200 - (P \times 20\%) = P$	2000 [+][x] 20 [+][x] [MU]	1'666.66
$P = \frac{2000}{1 + 20\%} = 1'666.66$		
$\frac{18000 - 15000}{15000} \times 100\%$	18000 [-][x] 15000 [MU]	20.00
= 20.00%		

6. PAMIĘĆ GT

Aby przejść do obliczeń w trybie GT, naciśnij [GT] dwa razy.

$\frac{A023F}{\text{---}}$ $\frac{\uparrow 54 \downarrow}{\text{---}}$ $20 + 10 = 30$	[GT] [GT] 20 [+][x] 10 [=]	GT 30.
$45 - 25 = 20$	45 [-][x] 25 [=]	GT 20.
$50 \times 3 = 150$	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
$200 \times 15\% = 30$	[x] 15 [%]	GT 30.
$200 + (200 \times 15\%)$	[GT]	GT 230.
= 230	[GT]	230.
	$\frac{ON}{C}$	0.

Wszystkie wyniki obliczeń będą automatycznie zapisane w pamięci GT

7. Obliczenie podatku

$100 + TAX(3\%)$	3 [RATE] [+TAX]	%
= 103		3.
	100 [+TAX]	+TAX
Suma podatku = 3	[+TAX]	TAX 103.
		3.
3 = Suma podatku	103 = Inklusywna wysokość podatku	
$206 - TAX(3\%)$	$\frac{ON}{C}$ [RATE] [-TAX]	%
= 200		3.
	206 [-TAX]	-TAX
Suma podatku = 6	[-TAX]	TAX 200.
		6.
6 = Suma podatku	200 = Eksklusywna wysokość podatku	

لغة عربية

* تزويد الطاقة

إن موديل CITIZEN SDC-6600I هي آلة حاسبة ثنائية الطاقة (الطاقة الشمسية عالية القوة + بطارية احتياطية) وتعمل تحت أية ظروف ضوئية.

وظيفة إيقاف الطاقة التلقائي-

تقوم هذه الآلة الحاسبة بإيقاف نفسها تلقائياً إذا لم يحدث إدخال مفتاح لحوالي 6 دقائق.

تغيير البطارية-

إذا كانت البطارية الاحتياطية بحاجة إلى تغيير، قم بفتح الغطاء السفلي لإزالة البطارية القديمة وإدخال بطارية جديدة بحسب القطبية المشار إليها. بعد تغيير البطارية، الرجاء استخدام شيئاً معدنياً وبيضاوياً للضغط على مفتاح إعادة التعيين على لوح الدارة المطبوع.

لغة عربية

* فهرس المفاتيح

[CE]: حذف الإدخال.
[00→0]: مفتاح الرجوع بالتحويل.
[M-]: مفتاح الطرح من الذاكرة.
[MRC]: مفتاح استدعاء الذاكرة / مفتاح حذف الذاكرة.
[+ / -]: مفتاح تغيير الإشارة.
[GT]: مفتاح المجموع الإجمالي.
[RATE]: مفتاح إعداد رسم الضريبة.
[RECALL]: لرسم من دون مفتاح الضريبة/ لاستدعاء رسم الضريبة عند الضغط على مفتاح [RATE] و [TAX].
[STORE + TAX]: لرسم مع مفتاح الضريبة/ لحفظ رسم الضريبة عند الضغط على مفتاح [RATE] و [TAX].

مفتاح تحديد المنزلة العشرية
نمط المنزلة العائمة
نمط المنزلة الثابتة
يقوم نمط الإضافة تلقائياً بإدخال المنزلة العشرية في حسابات الجمع والطرح
إنهاء التدوير/ التدوير إلى الأسفل

علامات شاشة العرض تعني مايلي:
MEMORY: الذاكرة
MINUS: سالب (أو ناقص)
ERROR: خطأ تدفق زائد
RATE: إعداد رسم الضريبة
GT: المجموع الإجمالي

لغة عربية

* أمثلة على العمليات

4 أمثلة الحساب

قبل القيام بكل حساب، اضغط على مفتاح $\left[\frac{ON}{C}\right]$

العرض	عملية المفاتيح	المثال
GT 6.	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	2 x 3 = 6
GT 63.	7 [+] [x] 9 [=]	7 x 9 = 63
GT 81.	300 [x] 27 [%]	300 x 27% = 81
GT 20.	11.2 [+] 56 [%]	$\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$
GT 420.	300 [+] 40 [%]	300 + (300 x 40%) = 420
GT 180.	300 [-] 40 [%]	300 - (300 x 40%) = 180
GT 168.	1400 [x] 12 [%]	1400 x 12% = 168
GT 17.5	6 [+] 4 [+] 7.5 [=]	6 + 4 + 7.5 = 17.5
GT 75.	5 [x] 3 [+] 0.2 [=]	5 x 3 + 0.2 = 75
GT 16.4	8 [+] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	8 + 4 x 3.7 + 9 = 16.4
GT 625.	5 [x] [=] [=]	5 ⁴ = 625
GT 0.5	2 [+] [=]	1 / 2 = 0.5
GT 0.0625	2 [x] 3 [+] 10 [+] [=]	$\frac{1}{(2 \times 3 + 10)} = 0.0625$

GT 145	1490 [+] 35 [-] 145	\$14.90 + \$0.35 - \$1.45 +
GT 25.85	[+] 1205 [=]	\$12.05 = \$25.85

2. حساب الذاكرة

0.	[MRC] [MRC] $\left[\frac{ON}{C}\right]$	(12 x 4) - (20 ÷ 2) = 38
MEMORY 10.	12 [x] 4 [M+] 20 [+] 2 [M-]	
MEMORY 38.	[MRC]	
0.	[MRC] $\left[\frac{ON}{C}\right]$	

3. حساب الثابت

5.	2 [+] 3 [=]	2 + 3 = 5
7.	4 [=]	4 + 3 = 7
12.	3 [x] 4 [=]	3 x 4 = 12
18.	6 [=]	3 x 6 = 18

4. حذف خطأ التدفق الزائد

ERROR 1234567890123456	1234567890123456 x	1234567890123456
1234567890123456	10000 =	[00→0]
ERROR 1234.567890123456	1234.567890123456	[x] 10000 [=]
0.	x 10 ⁵	$\left[\frac{ON}{C}\right]$

5. حساب تعليم السعر إلى الأعلى والأسفل

2'500.00	2000 [+] 20 [MU]	200 + (P x 20%) = P
500.00	[MU]	$P = \frac{2000}{1 - 20\%} = 2'500.00$
		2500 - 2000 = 500.00
1'666.66	2000 [+] 20 [+/-] [MU]	200 - (P x 20%) = P
		$P = \frac{2000}{1 + 20\%} = 1'666.66$
20.00	18000 [-] 15000 [MU]	$\frac{18000 - 15000}{15000} \times 100\% = 20.00\%$

6. ذاكرة المجموع الإجمالي

اضغط على [GT] مرتين قبل تشغيل وظيفة المجموع الإجمالي

GT 30.	[GT] [GT] 20 [+] 10 [=]	20 + 10 = 30
GT 20.	45 [-] 25 [=]	45 - 25 = 20
GT 150.	50 [x] 3 [=]	50 x 3 = 150
GT 200.	[GT]	total = 200
GT 30.	[x] 15 [%]	200 x 15% = 30
GT 230.	[GT]	200 + (200 x 15%) = 230
230.	[GT]	
0.	$\left[\frac{ON}{C}\right]$	

يتم تجميع كافة نتائج الحساب في المجموع الإجمالي

7. حساب الضريبة

%	3 [RATE] [+TAX]	100 + TAX(3%) = 103
3.	+TAX	
103.	100 [+TAX]	مجموع الضريبة = 3
3.	[+TAX]	
3.	القيمة شاملة الضريبة = 103	
%	$\left[\frac{ON}{C}\right]$ [RATE] [-TAX]	206 - TAX(3%) = 200
3.	-TAX	
200.	206 [-TAX]	مجموع الضريبة = 6
6.	[+TAX]	
6.	القيمة من دون الضريبة = 200	

*** Sumber tenaga listerlk**

Bahasa Indonesia

Calculator CITIZEN model SDC-660II mendapat listerlk dari dua macam baterai : tenaga matahari dan tenaga simpanan, sehingga calculator ini bisa bekerja dibawah segala macam sinar.

-Sumber tenaga bisa bekerja dan tutup secara otomatis-

Jikalau dalam kira2 6 menit calculator tidak bekerja maka sumber tenaga akan berhenti bekerja otomatis.

-Cara mengganti baterai-

Jikalau baterai perlu diganti, anda harus membuka dulu kotak baterai dan mengeluarkan baterai lama. Sesudah itu anda baru bisa memasukkan baterai yang baru didalam kotak itu. Setelah mengganti baterai, silahkan gunakan obyek metal berbentuk bulat panjang untuk menekan RESET pada PCB.

*** Daftar fungsi tuts**

Bahasa Indonesia

[$\frac{ON}{C}$]: Tombol Power On / Hapus Semua [CE]: Tombol Power On
 [00→0]: Koreksi [+/-]: ±Tombol pengubah tanda
 [M-]: Memory pengurangan. [M+]: Memory penambahan
 [GT]: Tombol Total Keseluruhan
 [MU]: Tombol Mark-up / down harga
 [MRC]: Tombol Pemanggil Memori / ombol Penghapus Memori
 [RATE]: Tombol Pengatur Tarif Pajak
 [STORE + TAX]: ①Harga dengan Tombol Pajak②Untuk menyimpan Tarif Pajak pada waktu menekan tombol [RATE] dan [+TAX]
 [RECALL - TAX]: ①Harga tanpa Tombol Pajak②Untuk mengembalikan Tarif Pajak pada waktu menekan tombol [RATE] dan [-TAX]

$\frac{A}{0} \frac{0}{2} \frac{3}{3} \frac{F}{F}$
 Switch pemilihan jumlah desimal
 - F - Mode desimal mengambang
 - 0 - 2 - 3 - Mode desimal tetap
 - A - Mode ADD secara otomatis akan memasukkan desimal keuangan pada operasi perhitungan penambahan dan pengurangan
 $\uparrow \frac{5}{4} \downarrow$
 Switch untuk pembulatan ke atas / pembulatan ke bawah yang lebih sederhana / pembulatan ke bawah

Arti dari Tanda-tanda yang Muncul di Layar:

MEMORY: Memori TAX: Jumlah Pajak
 - MINUS: Minus(atau negatif) -TAX: Harga tanpa Pajak
 ERROR: Kesalahan Overflow +TAX: Harga termasuk Pajak
 GT: Total Keseluruhan. %: Tarif Pajak yang tersimpan
 RATE: Pengatur Tarif Pajak

*** Contoh cara pakai**

Bahasa Indonesia

1.Cara kalkulasi biasa

Sebelum melakukan setiap perhitungan, tekanlah dahulu tombol [$\frac{ON}{C}$].

Contoh	Operasi Tombol	Tampilan di Layar
$2 \times 3 = 6$	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	GT 6.
$7 \times 9 = 63$	7 [+][x] 9 [=]	GT 63.
$300 \times 27\% = 81$	300 [x] 27 [%]	GT 81.
$\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$	11.2 [+][56] [%]	GT 20.
$300 + (300 \times 40\%) = 420$	300 [+][40] [%]	GT 420.
$300 - (300 \times 40\%) = 180$	300 [-][40] [%]	GT 180.
$1400 \times 12\% = 168$	1400 [x] 12 [%]	GT 168.
$6 + 4 + 7.5 = 17.5$	6 [+][4][+] 7.5 [=]	GT 17.5
$5 \times 3 + 0.2 = 75$	[$\frac{ON}{C}$] 5 [x] 3 [+][0.2] [=]	GT 75.
$8 + 4 \times 3.7 + 9 = 16.4$	8 [+][4][x] 3.7 [+][9] [=]	GT 16.4
$5^4 = 625$	5 [x] [=][=][=]	GT 625.
$1 / 2 = 0.5$	2 [+][=]	GT 0.5
$\frac{1}{(2 \times 3 + 10)} = 0.0625$	2 [x] 3 [+][10] [+][=]	GT 0.0625
$\frac{A}{0} \frac{0}{2} \frac{3}{3} \frac{F}{F}$ $\uparrow \frac{5}{4} \downarrow$	\$14.90+\$0.35-\$1.45+ 1490 [+][35] [-] 145	GT 145
	\$12.05=\$25.85 [+][1205] [=]	GT 25.85

2.Cara melakukan kalkulasi dengan memory

$\frac{A}{0} \frac{0}{2} \frac{3}{3} \frac{F}{F}$ $\uparrow \frac{5}{4} \downarrow$	(12 x 4) - (20 ÷ 2) [MRC] [MRC] [$\frac{ON}{C}$]	0.
	= 38	12 [x] 4 [M+] 20 [+][2] [M-]
		[MRC] MEMORY 10.
		[MRC] MEMORY 38.
		[MRC] [$\frac{ON}{C}$] 0.

3.Cara kalkulasi dengan bilangan konstan

$\frac{A}{0} \frac{0}{2} \frac{3}{3} \frac{F}{F}$ $\uparrow \frac{5}{4} \downarrow$	2 + 3 = 5	2 [+][3] [=]	5.
	4 + 3 = 7	4 [=]	7.
	3 x 4 = 12	3 [x] 4 [=]	12.
	3 x 6 = 18	6 [=]	18.

4.Penghapusan kalkulasi yang melewati

1234567890123456 x	12345678901234567	ERROR	1'234'567'890'123'456
10000 =	[00→0]		123'456'789'012'3456
1'234.567890123456	[x] 10000 [=]	ERROR	1'234.567890123456
x 10 ¹²	[$\frac{ON}{C}$]		0.

5.Perhitungan mark-up & down harga

$\frac{A}{0} \frac{0}{2} \frac{3}{3} \frac{F}{F}$ $\uparrow \frac{5}{4} \downarrow$	200+(P x 20%)=P	2000 [+][20] [MU]	2'500.00
	P = $\frac{2000}{1-20\%}$ = 2'500.00	[MU]	500.00
	2500-2000 = 500.00		
	200-(P x 20%)=P	2000 [+][20] [+/-] [MU]	1'666.66
	P = $\frac{2000}{1+20\%}$ = 1'666.66		
	$\frac{18000-15000}{15000} \times 100\%$	18000 [-] 15000 [MU]	20.00
	= 20.00%		

6.GT-MEMORI

Tekanlah [GT] dua kali sebelum Anda mengoperasikan fungsi GT .

$\frac{A}{0} \frac{0}{2} \frac{3}{3} \frac{F}{F}$ $\uparrow \frac{5}{4} \downarrow$	20 + 10 = 30	[GT] [GT] 20 [+][10] [=]	GT 30.
	45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
	50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
	total = 200	[GT]	GT 200.
	200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
	200 + (200 x 15%)	[GT]	GT 230.
	= 230	[GT]	230.
		[$\frac{ON}{C}$]	0.

Semua hasil kalkulasi dikumpulkan secara otomatis dalam GT.

7.Perhitungan Pajak

100+TAX(3%)	3 [RATE] [+TAX]	%
= 103		3.
	100 [+TAX]	+TAX
Jumlah pajak = 3		TAX 103.
	[+TAX]	3.
3 = Jumlah pajak	103 = Nilai termasuk pajak	
206-TAX(3%)	[$\frac{ON}{C}$] [RATE] [-TAX]	%
= 200		3.
	206 [-TAX]	-TAX
Jumlah pajak = 6		TAX 200.
	[-TAX]	6.
6 = Jumlah pajak	200 = Nilai di luar pajak	

*** 电源** **中文**

CITIZEN SDC-660II 是双重电池计算机(太阳能与电池供电), 可以在任何光线下操作。

- 自动关闭电源 -



如果在六分钟左右不进行任何操作计算机的电源将会自动关闭。

- 电池更换 -

如果需要更换电池, 打开下盖取出旧电池, 将新电池放在电池槽中。更换电池后, 请用一金属、椭圆形物体压按印刷电路板上的 RESET 板。

*** 按键索引** **中文**

- | | |
|---|---------------|
| [ON/C]: 关机/全部清除 | [CE]: 清除输入 |
| [00→0]: 末位删除键 | [M+]: 加法记忆键 |
| [M-]: 减法记忆键 | [+/-]: 正负号改变键 |
| [MU]: 标价/降价 | [GT]: 总计键 |
| [MRC]: 显示记忆内容键/清除记忆内容键 | |
| [RATE]: 税率率设定键 | |
| [STORE] [+TAX]: ①含税的价格键②当按 [RATE] 和 [+TAX] 键时储存收税率 | |
| [RECALL] [-TAX]: ①无税的价格键②当按 [RATE] 和 [-TAX] 键时检索收税率 | |

- | |
|---|
|  小数位设定开关 |
| - F - 浮点小数模式 |
| - 0 - 2 - 3 - 固定小数位模式 |
| - A - 加位模式 自动在加法与减法计算中加入货币小数点 |
|  无条件进入 / 四舍五入 / 无条件舍去 开关 |




显示幕各标誌之意义:

- | | |
|--------------|--------------|
| MEMORY: 储存器 | TAX: 税收的量 |
| -MINUS: 负号 | -TAX: 不含税的价格 |
| ERROR: 溢位/错误 | +TAX: 含税的价格 |
| GT: 总计 | RATE: 税率率设定 |
| %: 储存的收税率 | |


*** 操作范例** **中文**

1. 一般计算操作


在执行计算前, 先按 [ON/C] 键。

范例	按键操作	显示
 2 x 3 = 6	2 [x] 2 [CE] 3 [=]	GT 6.
7 x 9 = 63	7 [+/-] [x] 9 [=]	GT 63.
300 x 27% = 81	300 [x] 27 [%]	GT 81.
$\frac{11.2}{56} \times 100\% = 20\%$	11.2 [+/-] 56 [%]	GT 20.
300+(300 x 40%)=420	300 [+] 40 [%]	GT 420.
300-(300 x 40%)=180	300 [-] 40 [%]	GT 180.
1400 x 12% = 168	1400 [x] 12 [%]	GT 168.
6 + 4 + 7.5 = 17.5	6 [+] 4 [+] 7.5 [=]	GT 17.5
5 x 3 ÷ 0.2 = 75	[ON/C] 5 [x] 3 [+/-] 0.2 [=]	GT 75.
8 + 4 x 3.7 + 9 = 16.4	8 [+/-] 4 [x] 3.7 [+] 9 [=]	GT 16.4
5 ⁴ = 625	5 [x] [=] [=] [=]	GT 625.
1 / 2 = 0.5	2 [+/-] [=]	GT 0.5
$\frac{1}{(2 \times 3 + 10)} = 0.0625$	2 [x] 3 [+] 10 [=] [=]	GT 0.0625
 \$14.90+\$0.35-\$1.45+	1490 [+] 35 [-] 145	GT 145
 \$12.05=\$25.85	[+] 1205 [=]	GT 25.85

2. 记忆计算的操作

 (12 x 4) - (20 ÷ 2)	[MRC] [MRC] [ON/C]	0.
= 38	12 [x] 4 [M+] 20 [+/-] 2 [M-]	MEMORY 10.
	[MRC]	MEMORY 38.
	[MRC] [ON/C]	0.


3. 常数计算

 2 + 3 = 5	2 [+] 3 [=]	5.
4 + 3 = 7	4 [=]	7.
3 x 4 = 12	3 [x] 4 [=]	12.
3 x 6 = 18	6 [=]	18.

4. 超出运算容量的消除


1234567890123456 x	12345678901234567	ERROR	1'234'567'890'123456
10000 =	[00→0]		123'456'789'0123456
1'234.567890123456	[x] 10000 [=]	ERROR	1'234.567890123456
x 10 ²²	[ON/C]		0.

5. 标价&降价计算

 200+(P x 20%)=P	2000 [+/-] 20 [MU]	2'500.00
P = $\frac{2000}{1-20\%}$ = 2'500.00	[MU]	500.00
2500-2000 = 500.00		
200-(P x 20%)=P	2000 [+/-] 20 [+/-] [MU]	1'666.66
P = $\frac{2000}{1+20\%}$ = 1'666.66		
$\frac{18000-15000}{15000} \times 100\%$	18000 [-] 15000 [MU]	20.00
= 20.00%		

6. 总计存储器

在你操作总计功能前, 按[GT] 二次。

 20 + 10 = 30	[GT] [GT] 20 [+] 10 [=]	GT 30.
45 - 25 = 20	45 [-] 25 [=]	GT 20.
50 x 3 = 150	50 [x] 3 [=]	GT 150.
total = 200	[GT]	GT 200.
200 x 15% = 30	[x] 15 [%]	GT 30.
200 + (200 x 15%)	[GT]	GT 230.
= 230	[GT]	230.
	[ON/C]	0.

所有的计算结果都被累积在总计中

7. 税率计算

100+TAX(3%)	3 [RATE] [+TAX]	%
= 103		3.
稅值= 3	100 [+TAX]	-TAX 103.
	[+TAX]	TAX 3.
3 =稅值	103 =含税值	
206-TAX(3%)	[ON/C] [RATE] [-TAX]	%
= 200		3.
稅值= 6	206 [-TAX]	-TAX 200.
	[-TAX]	TAX 6.
6 =稅值	200 =不含稅值	

Information for Users on Collection and Disposal of used Batteries.

The symbol in this information sheet means that used batteries should not be mixed with general household waste.

For proper treatment, recovery and recycling of used batteries, please take them to applicable collection points.

For more information about collection and recycling of batteries, please contact your local municipality, your waste disposal service or the point of sale where you purchased the items.



Information on Disposal in other Countries outside the European Union.

This symbol is only valid in the European Union.

If you wish to discard used batteries, please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

A-Type (Desktop-1) 190x72mm

WEEE MARK

- En** If you want to dispose this product, do not mix with general household waste. There is a separate collection systems for used electronics products in accordance with legislation under the WEEE Directive (Directive 2002/96/EC) and is effective only within European Union.
- Ge** Wenn Sie dieses Produkt entsorgen wollen, dann tun Sie dies bitte nicht zusammen mit dem Haushaltsmüll. Es gibt im Rahmen der WEEE-Direktive innerhalb der Europäischen Union (Direktive 2002/96/EC) gesetzliche Bestimmungen für separate Sammelsysteme für gebrauchte elektronische Geräte und Produkte.
- Fr** Si vous souhaitez vous débarrasser de cet appareil, ne le mettez pas à la poubelle avec vos ordures ménagères. Il existe un système de récupération distinct pour les vieux appareils électroniques conformément à la législation WEEE sur le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques (Directive 2002/96/EC) qui est uniquement valable dans les pays de l'Union européenne. Les appareils et les machines électriques et électroniques contiennent souvent des matières dangereuses pour l'homme et l'environnement si vous les utilisez et vous vous en débarrassez de façon inappropriée.
- Sp** Si desea deshacerse de este producto, no lo mezcle con residuos domésticos de carácter general. Existe un sistema de recogida selectiva de aparatos electrónicos usados, según establece la legislación prevista por la Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), vigente únicamente en la Unión Europea.
- It** Se desiderate gettare via questo prodotto, non mescolatelo ai rifiuti generici di casa. Esiste un sistema di raccolta separato per i prodotti elettronici usati in conformità alla legislazione RAEE (Direttiva 2002/96/CE), valida solo all'interno dell'Unione Europea.
- Du** Deponer dit product niet bij het gewone huishoudelijk afval wanneer u het wilt verwijderen. Er bestaat ingevolge de WEEE-richtlijn (Richtlijn 2002/ 96/EG) een speciaal wettelijk voorgeschreven verzamelsysteem voor gebruikte elektronische producten, welk alleen geldt binnen de Europese Unie.
- Da** Hvis du vil skille dig af med dette produkt, må du ikke smide det ud sammen med dit almindelige husholdningsaffald. Der findes et separat indsamlingssystem for udtjente elektroniske produkter i overensstemmelse med lovgivningerne under WEEE-direktivet (direktiv 2002/96/EC), som kun er gældende i den Europæiske Union.
- Por** Se quiser deitar fora este produto, não o misture com o lixo comum. De acordo com a legislação que decorre da Directiva REEE – Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (2002/96/CE), existe um sistema de recolha separado para os equipamentos electrónicos fora de uso, em vigor apenas na União Europeia.
- Pol** Jeżeli zamierzasz pozbyć się tego produktu, nie wyrzucaj go razem ze zwykłymi domowymi odpadkami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywa 2002/96/EC) obowiązującej w Unii Europejskiej dla używanych produktów elektronicznych należy stosować oddzielne sposoby utylizacji.

